



- ✧ 打开包装，装入 9V 电池即可使用
- ✧ 可用配套的绑扎带固定测试仪
- ✧ 测试人员戴上手腕带，然后把手腕带的连接线插入测试仪的手腕带插孔
- ✧ 手指按住“测试按键”到底，手指要接触到按键的金属外圈，一直按住待指示灯亮后再松开
- ✧ LOW 红灯亮：不合格，阻值低于 750KΩ
- ✧ PASS 绿灯亮：合格，阻值在 750KΩ~10MΩ 之间
- ✧ HIGH 红灯亮：不合格，阻值高于 10MΩ

备注：

- ✧ 每次测试时，电量指示灯会短暂闪烁表示有电，如果恒亮表示电量低，需要更换电池
- ✧ 测试结束手指离开按键时，可能 HIGH 灯会短暂地亮一下。手指离开后测试并未立即停止，所以这个是正常现象
- ✧ 手指要把按键按倒底，手指一定要接触到按键的金属外圈
- ✧ 如果手腕带连接线的接地端不是灯笼插头，而是 10mm 母扣，需要选配 12110 转换头。把 12110 转换头插入 19240 测试表的手腕带插孔，就可以测试 10mm 母扣式连接线的手腕带



选配：12110 转换头



手指要触碰到金属外圈

仪器参数

- ✧ 合格阈值：750KΩ~10MΩ
- ✧ 测试电压：4VDC
- ✧ 工作环境：0~28°C
- ✧ 尺寸规格：113g, 91mm x 66mm x 28mm
- ✧ 仪器电源：9V 电池 1 节